

Защищенные монолитные кнопки, переключатели и светосигнальная арматура
серии XB7-●●●●P, Ø 22 и 25 мм
Каталожные номера

Характеристики

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие стандартам | | МЭК 947-5-1 |
| Сертификаты | | UL и CSA, СЭ |
| Температура окружающей среды | При работе | °C От - 25 до + 40 |
| | При хранении | °C От - 40 до + 70 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | | Класс II (в соответствии с МЭК 536) |
| Степень защиты | | IP 54 (в соответствии с МЭК 529) |
| Номинальное импульсное напряжение | | Ui = 250 В (в соответствии с МЭК 947-1) |
| Номинальные рабочие характеристики по МЭК/EN 60947-5-1 (AC15) | | D300 |
| Защита от короткого замыкания соответствует МЭК/EN 60947-5-1 | A | 4 Плавкий предохранитель gG соответствует МЭК 269-1 |
| Номинальная коммутируемая мощность по МЭК 947-5-1 (AC15), приложение С | | 230 В пер. тока (ВА) |
| | | 50 000 циклов 500 000 циклов |
| Присоединение | мм ² | Клеммные зажимы под винт Мин. сечение кабелей с наконечниками или без них: 1 x 0,34 |
| | мм ² | Макс. сечение кабелей с наконечниками: 2 x 1,5 |
| Исходное положение клемм | | NO; NC; C/O по CENELEC EN 50013 |

Кнопки с круглыми головками

| Описание | Тип контакта | | | Цвет | № по каталогу | Масса, кг | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|-------|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | H3 | HO | HO/H3 | | | | |
|  XB7-EA1P | Кнопки с пружинным возвратом | 1 | - | - | Черный Зеленый Желтый | XB7-EA21P (1) XB7-EA31P (1) XB7-EA51P (1) | 0,020 0,020 0,020 |
| | | - | 1 | - | Красный | XB7-EA42P (1) | 0,020 |
| | | - | - | 1 | Черный Зеленый Красный | XB7-EA25P XB7-EA35P XB7-EA45P | 0,020 0,020 0,020 |
| | Кнопки с фиксацией «нажал-включил, нажал-отключил» | 2 | - | - | Черный Зеленый | XB7-EA23P XB7-EA33P | 0,020 0,020 |
| | | | | | 1 | - | - |
| | | - | - | 1 | Черный Зеленый | XB7-EH25P XB7-EH35P | 0,020 0,020 |

Поворотные переключатели с круглыми головками

| Описание | Тип контакта | | | Кол-во и тип положений | № по каталогу | Масса, кг | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-------|------------------------|---------------------------------|----------------------|-------|
| | H3 | HO | HO/H3 | | | | |
|  XB7-ED21P | С ручкой черного цвета | 1 | - | - | 2 положения с фиксацией | XB7-ED21P (1) | 0,025 |
| | | 1 | 1 | - | 2 положения с фиксацией | XB7-ED25P | 0,025 |
| | | 2 | - | - | 3 положения с фиксацией | XB7-ED33P | 0,025 |
|  XB7-EG33P | С ключом (ключ № 455) | 1 | - | - | 2 положения с возвратом влево | XB7-EG21P | 0,049 |
| | | 2 | - | - | 3 положения с возвратом в центр | XB7-EG33P | 0,049 |

Кнопка аварийного останова с грибовидной головкой, Ø 40

| Описание | Тип контакта | | | Цвет | № по каталогу | Масса, кг | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-------|---------|-------------------|-------------------|-------|
| | H3 | HO | HO/H3 | | | | |
|  XB7-ES542P | Возврат поворотом | - | 1 | - | Красный | XB7-ES542P | 0,032 |
| | | 1 | 1 | - | Красный | XB7-ES545P | 0,035 |
| Возврат поворотом (ключ №455) | 1 | 1 | - | Красный | XB7-ES142P | 0,055 | |
| | | | | Красный | XB7-ES145P | 0,058 | |

(1) Для клеммных зажимов типа "Фастон" (1x6,35 мм и 2x2,8 мм) к каталожному номеру добавляется "3". Пример: **XB7-EA21P3**.
(1) Символ "∩" указывает позицию(и) выемки ключа.

Устройства управления и сигнализации

Защищенные монолитные кнопки, переключатели и светосигнальная арматура серии XB7-●●●●P, Ø 22 и 25 мм

Каталожные номера

Кнопки с подсветкой, пружинный возврат, выступающий толкатели

| | Описание | Напряжение питания | Тип контакта | | Цвет | № по каталогу | Масса, кг |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----|---------|---------------|-----------|
| | | | HЗ | HO | | | |
| XB7-EW35●P | Встроенный светодиод | В | 1 | — | Зеленый | XB7-EA21P (1) | 0,020 |
| | | | | | Красный | XB7-EA31P (1) | 0,020 |
| | | | | | Желтый | XB7-EA51P (1) | 0,020 |
| | | | — | 1 | Красный | XB7-EA42P (1) | 0,020 |
| | | | | | Зеленый | XB7-EA21P (1) | 0,020 |
| | | | | | Красный | XB7-EA31P (1) | 0,020 |
| | Неоновые лампы BA 9s с прямым питанием (входят в комплект поставки) Лампы накаливания BA 9s с прямым питанием (не входят в комплект поставки)(1) | В | — | — | Зеленый | XB7-EA25P | 0,020 |
| | | | | | Красный | XB7-EA35P | 0,020 |
| | | | | | Желтый | XB7-EA45P | 0,020 |
| | | | — | — | Зеленый | XB7-EA25P | 0,020 |
| | | | | | Красный | XB7-EA35P | 0,020 |
| | | | | | Желтый | XB7-EA45P | 0,020 |

Поворотные переключатели с круглыми головками





| | Описание | Напряжение питания | Тип контакта | | Цвет | № по каталогу | Масса, кг |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----|---------|---------------|-----------|
| | | | HЗ | HO | | | |
| XB7-EN03●●P | Встроенный светодиод | В | 1 | — | Зеленый | XB7-EA21P (1) | 0,020 |
| | | | | | Красный | XB7-EA31P (1) | 0,020 |
| | | | | | Желтый | XB7-EA51P (1) | 0,020 |
| | | | — | 1 | Красный | XB7-EA42P (1) | 0,020 |
| | | | | | Зеленый | XB7-EA21P (1) | 0,020 |
| | | | | | Красный | XB7-EA31P (1) | 0,020 |
| | Неоновые лампы BA 9s с прямым питанием (входят в комплект поставки) Лампы накаливания BA 9s с прямым питанием (не входят в комплект поставки)(1) | В | — | — | Зеленый | XB7-EA25P | 0,020 |
| | | | | | Красный | XB7-EA35P | 0,020 |
| | | | | | Желтый | XB7-EA45P | 0,020 |
| | | | — | — | Зеленый | XB7-EA25P | 0,020 |
| | | | | | Красный | XB7-EA35P | 0,020 |
| | | | | | Желтый | XB7-EA45P | 0,020 |

Лампы

| Описание | Напряжение питания | Мощность | Цвет | Комплект поставки, шт. | № по каталогу | Масса, кг | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------|------|------------------------|---------------|--------------|-------|
| | | | | | | | В |
| Лампы накаливания, стандартные | | | | | | | |
| BA 9s с цоколем | 6 | 1,2 | — | 100 | DL1-CB006NSP | 0,002 | |
| Макс. Ø11 мм | 24 | 2,0 | — | 100 | DL1-CB024NSP | 0,002 | |
| Макс. длина 28 мм | 130 | 2,4 | — | 100 | DL1-CB130NSP | 0,002 | |
| Лампы накаливания, с увеличенным сроком службы | | | | | | | |
| BA 9s с цоколем | 6 | 1,2 | — | 100 | DL1-CB006NSP | 0,002 | |
| Макс. Ø11 мм | 24 | 2,0 | — | 100 | DL1-CB024NSP | 0,002 | |
| Макс. длина 28 мм | 130 | 2,4 | — | 100 | DL1-CB130NSP | 0,002 | |
| Неоновые лампы | | | | | | | |
| BA 9s с цоколем Макс. Ø11 мм Макс. длина 28 мм | 220...240 | | | 10 | Зеленый | DL1-CS3220 | 0,002 |
| | | | | | | DL1-CS3220SP | 0,002 |
| | | | | | Синий | DL1-CS3220 | 0,002 |
| | | | | | | DL1-CS3220SP | 0,002 |
| | | | | | Оранжевый | DL1-CS3220 | 0,002 |
| | | | | | | DL1-CS3220SP | 0,002 |

(1) Номинальный ток лампы для светосигнальной арматуры с прямым питанием: максимальное напряжение 230 В; максимальная мощность 1,2 Вт.

Светосигнальная арматура (поставляются в комплектах по 10 штук)

| | Питание | Описание | Напряжение питания | Цвет | № по каталогу | Масса, кг | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------|
|  | Со встроенным светодиодом | — | 24 В пост. тока | Зеленый | XB7-EV03BP | 0,020 | | | | |
| | | | | Красный | XB7-EV04BP | 0,020 | | | | |
| | | | | Желтый | XB7-EV05BP | 0,020 | | | | |
| | | | 230 В пер. тока | Зеленый | XB7-EV03MP | 0,020 | | | | |
| | | | | Красный | XB7-EV04MP | 0,020 | | | | |
| | | | | Желтый | XB7-EV05MP | 0,020 | | | | |
| | | | | Белый | XB7-EV61P | 0,018 | | | | |
| | | | | Зеленый | XB7-EV63P | 0,018 | | | | |
| | | |  | Прямое | С лампой накаливания (не поставляются) с цоколем BA 9s | 250 В пер. тока | Красный | XB7-EV64P | 0,018 | |
| | | | | | | | Желтый | XB7-EV65P | 0,018 | |
| Синий | XB7-EV66P | 0,018 | | | | | | | | |
| Бесцветный | XB7-EV67P | 0,018 | | | | | | | | |
| Белый | XB7-EV41P | 0,020 | | | | | | | | |
| 230 В пер. тока | Зеленый | XB7-EV43P | | | | 0,020 | | | | |
| | Красный | XB7-EV44P | | | | 0,020 | | | | |
| | Желтый | XB7-EV45P | | | | 0,020 | | | | |
| | Синий | XB7-EV46P | | | | 0,020 | | | | |
| | Бесцветный | XB7-EV47P | | | | 0,020 | | | | |
|  | Прямое, через резистор | С лампой накаливания (поставляется) 130 В - 2,6 Вт с цоколем BA 9s | 230 В пер. тока | Белый | XB7-EV71P | 0,020 | | | | |
| | | | | Зеленый | XB7-EV73P | 0,020 | | | | |
| | | | | Красный | XB7-EV74P | 0,020 | | | | |
| | | | | Желтый | XB7-EV75P | 0,020 | | | | |
| | | | | Синий | XB7-EV76P | 0,020 | | | | |
| | | | | Бесцветный | XB7-EV77P | 0,020 | | | | |
| | | | |  | Через трансформатор | С лампой накаливания (поставляется) 6 В - 1,2 Вт с цоколем BA 9s | 120 В пер. тока 50/60 Гц | Белый | XB7-EV821P | 0,100 |
| | | | | | | | | Зеленый | XB7-EV823P | 0,100 |
| | | | | | | | | Красный | XB7-EV824P | 0,100 |
| | | | | | | | | Желтый | XB7-EV825P | 0,100 |
| Синий | XB7-EV826P | 0,100 | | | | | | | | |
| 230 В пер. тока 50/60 Гц | Бесцветный | XB7-EV827P | 0,100 | | | | | | | |
| | Белый | XB7-EV81P | 0,020 | | | | | | | |
| | Зеленый | XB7-EV83P | 0,020 | | | | | | | |
| | Красный | XB7-EV84P | 0,100 | | | | | | | |
| | Желтый | XB7-EV85P | 0,100 | | | | | | | |
| | | | | Синий | XB7-EV86P | 0,100 | | | | |
| | | | | Бесцветный | XB7-EV87P | 0,100 | | | | |

Аксессуары для светосигнальной арматуры

| Текст | № по каталогу | Масса, кг | Текст | № по каталогу | Масса, кг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------|-----------|
| С чистой вставкой | | | | | |
| Чистая | | | | | |
| С маркировкой | | | | | |
| Начальные функции: белые буквы на черном фоне. Конечные функции: белые буквы на красном фоне | | | | | |
| Auto | ZBY-2115 | 0,001 | Reset | ZBY-2323 | 0,001 |
| Down | ZBY-2308 | 0,001 | Reverse | ZBY-2306 | 0,001 |
| Forward | ZBY-2305 | 0,001 | Right | ZBY-2309 | 0,001 |
| Hand | ZBY-2316 | 0,001 | Start | ZBY-2303 | 0,001 |
| Inch | ZBY-2321 | 0,001 | Stop | ZBY-2304 | 0,001 |
| Left | ZBY-2310 | 0,001 | Up | ZBY-2307 | 0,001 |
| Off | ZBY-2312 | 0,001 | O | ZBY-2146 | 0,001 |
| On | ZBY-2311 | 0,001 | I | ZBY-2147 | 0,001 |
| Power on | ZBY-2326 | 0,001 | O-I | ZBY-2178 | 0,001 |

Аксессуары

| Описание | Цвет | № по каталогу | Масса, кг |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Стопорная пластина | — | ZB5-AZ902 | 0,008 |
| Фиксирующая гайка | — | ZB5-AZ901 | 0,002 |
| Инструмент для затяжки | — | ZB5-AZ905 | 0,016 |
| Рифленные колпачки для линз | Белый | ZB7-EV01 | 0,002 |
| | Зеленый | ZB7-EV03 | 0,002 |
| | Красный | ZB7-EV04 | 0,002 |
| | Желтый | ZB7-EV05 | 0,002 |
| | Синий | ZB7-EV06 | 0,002 |
| | Бесцветный | ZB7-EV07 | 0,002 |
| | Гладкие колпачки для линз | Белый | ZB7-EV01PS |
| Зеленый | | ZB7-EV03PS | 0,002 |
| Красный | | ZB7-EV04PS | 0,002 |
| Желтый | | ZB7-EV05PS | 0,002 |
| Синий | | ZB7-EV06PS | 0,002 |
| Бесцветный | | ZB7-EV07PS | 0,002 |